



## СВЕТИЛЬНИКИ SP-COLLADA-TAB

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Настольный светильник предназначен для локальной подсветки как в помещениях, так и под открытым небом.

### ОСОБЕННОСТИ

- Встроенный аккумулятор обеспечивает до 90 часов автономной работы светильника.
- Светильник можно использовать во время зарядки.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания блока заряда АКБ	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность светодиодного модуля	<b>1.5 Вт</b>
Световой поток	<b>110 лм</b>
Угол излучения	<b>123°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;80</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP54</b>
Температура окружающей среды	<b>+10... +40 °C</b>
Габаритные размеры	<b>Ø101×197 мм</b>
Тип и емкость встроенной АКБ	<b>Li-Ion, 2600 мАч</b>
Время автономной работы от полностью заряженной АКБ в режиме 100%-5% яркости	<b>8–90 ч</b>
Цветовая температура	<b>2200 K-2700 K-3000 K</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Гарантийный срок	<b>24 мес</b>





# МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса
044368	SP-COLLADA-TAB-1.5W	белый
044361	SP-COLLADA-TAB-1.5W	красный

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

✓ Зарядите аккумулятор светильника [время полной зарядки составляет 3 часа]. Смена цвета индикатора светильника с красного на зеленый свидетельствует о том, что батарея заряжена полностью.

**ВНИМАНИЕ! Во избежание возгорания во время зарядки не оставляйте подключенный к блоку питания светильник без присмотра.**

- ✓ Отключите светильник от зарядного устройства.
- ✓ Установите светильник на ровное горизонтальное основание.
- ✓ Выберите требуемый режим работы с помощью сенсорной кнопки на корпусе светильника.



### Изменение цветовой температуры

- коротко нажмите на кнопку чтобы включить светильник;
- дважды коротко нажмите на кнопку. Когда индикатор загорится синим, нажмите последовательно на кнопку, чтобы выбрать желаемую цветовую температуру (CCT) 3000 K, 2700 K или 2200 K;
- когда нужная цветовая температура выбрана, дважды щелкните на кнопку. Индикатор погаснет, и лампа выйдет из режима изменения CCT. Если в течение 1 минуты в режиме изменения CCT не будет произведено никаких действий, лампа автоматически выйдет из данного режима.

Функция запоминания: интенсивность свечения и CCT будут соответствовать установленным ранее при предыдущем включении, за исключением того случая, когда в светильнике полностью разрядился аккумулятор.

2200K ⇨ 2700K ⇨ 3000K

### Предупреждение о низком заряде батареи

- полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием;
- если уровень заряда снижается до уровня менее 20%, цвет индикатора меняется с зелёного на оранжевый. В этом случае светильник требуется зарядить.



### Зарядка аккумулятора светильника

- подсоедините USB-кабель к блоку питания;
- включите блок питания в розетку [AC 230 В, 50 Гц];
- установите светильник на зарядную базу;
- снимите светильник с зарядной базы после полной зарядки аккумулятора, отключите блок питания от питающей сети.



Рис. 2. Управление светильником

